Istniejąca czujka alarmu do przesunięcia

Istniejąca rozdzielnica do doposażenia

Istniejąca czujka alarmu do przesunięcia

Na wyburzanej ścianie zlokalizowana jest istniejąca centrala alarmowa ROGER wraz z manipulatorem i czujkami ruchu po obu stronach. Centralę przenieść do korytarza a czujki na ścianę niepodlegającą wyburzeniu. W ramach zadania i wyburzenia ściany istniejące okablowanie silnoprądowe i niskoprądowe należy wycofać oraz przedłużyć . Relację okablowania pomiędzy ścianą zewnętrzną i korytarzową należy odtworzyć w korytach PVC 100x60 na suficie

W obszarze klatki zdemontować wszystkie elementy pdne oraz sufity podwieszane. Stolarki okien i drzwi w zakresie br. architektonicznej.

Włączenie do istniejącego obwodu oświetlenia sterowane z łącznika

Istniejąca rozdzielnica do doposażenia

Istniejąca rozdzielnica

RG

T2

T1

Legenda

Nr	Oznaczenia	Nazwa
1		ściana istniejąca
2		ściana projektowana - silikat
3		wyburzenia
4		obszar objęty opracowaniem
5	GP	gaśnica podręczna
6	H	hydrant

S1		
TYNK CEM-WAP		
BLOCZEK SILIKATOWY		12,0 cm
TYNK CEM-WAP		
S2		
TYNK CEM-WAP		
BLOCZEK SILIKATOWY		8,0 cm
TYNK CEM-WAP		
S3		
TYNK CEM-WAP		
BLOCZEK SILIKATOWY		18,0 cm
TYNK CEM-WAP		

LEGENDA

- Oprawa oświetlenia podstawowego LED, 14W, 2470lm, IP40, 4000K
- Oprawa oświetlenia podstawowego 20W, 3400lm, IP40, 4000K
- Oprawa oświetlenia podstawowego 22W, 3020lm, IP44, 4000K
- Czujnik ruchu, sufitowy, 360°,IP44 z czujnikiem natężenia oświetlenia min. średnica detekcji 12m min. 500W LED
- Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP44
- Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP20
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20,przestrzeny torów prądowych
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP44,przestrzeny torów prądowych
- nowa lokalizacja istniejąca czujka alarmowa w nowej lokalizacji
- CA CENTRALA istniejąca centrala alarmowa w nowej lokalizacji wraz z manipulatorem
- RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA WYMIAR 500 x 500 x 210 mm
- SKRZYNKA IP902 24V
- CZUJKA PUNKTOWA OPTYCZNA DYMU
- PUSZKA PRZEMIANA PRZELOTOWA

	kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumień 360 lm, 2W, układ optyczny M, czas pracy 1h, IP20, III kl.izol., akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, wymiar 13x13 cm,wysokość 3,1 cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/natynkowy przystosowanego dodatkowych akcesoriów, moduł autotest
	kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumień 615 lm, 4,5W, układ optyczny M, czas pracy 1h, IP20, III kl.izol., akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, wymiar 13x13 cm,wysokość 3,1 cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/natynkowy przystosowanego dodatkowych akcesoriów, moduł autotest
	kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumień 541 lm, 4,5W, układ optyczny C, czas pracy 1h, IP20, III kl.izol., akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, wymiar 13x13 cm,wysokość 3,1 cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/natynkowy przystosowanego dodatkowych akcesoriów, moduł autotest
	prostokątna oprawa awaryjna LED, regulacja strumienia 37%1h/154Lh/3h, 3W, układ optyczny M,regulowany czas pracy 1 lub 3h, IP65, II kl. izol., wbudowział 20 m, w zestawie akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, wymiar 4x11x20,7cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/natynkowy przystosowanego dodatkowych akcesoriów, moduł autotest
	prostokątna oprawa LED, strumień 234 lm, 2W, układ optyczny W, czas pracy 3h, IP65, II kl. izol., akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, zasilanie akumulatorowe/sieciowe z wbudowanym czujnikiem temperatury, pakiet akumulatorowy/zasilający w zamyśl temperatura bez stosowania elementów grzejnych i termostatu, RAL9003,wymiar 27,2x4x14,4cm, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/natynkowy przystosowanego dodatkowych akcesoriów, moduł autotest+zasilacz sieciowy
	prostokątna oprawa LED, strumień 150 lm, 2,5W, układ optyczny M, czas pracy 3h, IP65, II kl. izol., wbudowział 25 m, piktogram w zestawie, akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, RAL9003, wymiar 27,2x4x14,4cm, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/natynkowy przystosowanego dodatkowych akcesoriów, moduł autotest + piktogram
	prostokątna oprawa ewakuacyjna LED, wbudowział 25 m, luminancja >300cd/m2, 1W, układ optyczny M,regulowany czas pracy 1 lub 3h, wbudowział 25 m, piktogram w zestawie, czas pracy 3h, IP20, II kl. izol.,RAL9003, wymiar 25,1x5,25x19,8cm, akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, montaż nastropowy jednostronny lub dwustronny, wpuszczany/zwieszany przystosowanego dodatkowych akcesoriów, w zestawie piktogramy wsuwane bez zastosowania klipu,moduł autotest

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA
INWESTOR:	Gmina Bytom ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
LOKALIZACJA:	dz. nr 2785/300 ul. Łużycka 6a, 41-902 Bytom Zespół Żłobków Miejskich nr 1 w Bytomiu - Żłobek Miejski nr 1
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PARTER.
IMIĘ I NAZWISKO, NR UPR. PROJEKTANTA:	MGR INŻ. ŁUKASZ MARCINKOWSKI NR UPR. ŁK/7789/PWEL/18
SKALA RYSUNKU:	1:50
NR RYSUNKU:	E-01
DATA OPRACOWANIA:	październik 2025

studio ARCIS Sp. z o.o.
41-606 Tarnowskie Góry, ul. Kalotka 2, tel.: 32 7690842 e-mail: biuro@studioarcis.pl

Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904.
Rysunek rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej.

NR PROJEKTU: 278/25